

Tareas telefónicas comunes

Realizar llamadas.	Descuelgue antes o después de la marcación de un número.
Volver a marcar un número.	Pulse Rellam.
Hablar utilizando el auricular y escuchar por el altavoz.	(Sólo en modo Grupo de escucha) Pulse GEscucha.
Escuchar sólo por el altavoz.	(Sólo en el modo Monitor.) Pulse Monitor.
Utilizar los registros de llamadas.	Pulse  y seleccione Directorios > Llamadas perdidas, Llamadas realizadas, o Llamadas recibidas. Seleccione un número y pulse Marcar.
Editar un número.	Pulse EditNúm, << o >>.
Poner una llamada en espera o reanudarla.	Resalte una llamada para ponerla en espera o reanudarla y pulse  .
Transferir una llamada a un número nuevo.	Pulse Trnsf. , introduzca el número y, a continuación, pulse Trnsf. de nuevo.
Iniciar una llamada de conferencia estándar (ad hoc).	Pulse más > Confr. , marque el número del participante y, a continuación, pulse Confr. de nuevo.



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0910R)



REFERENCIA RÁPIDA



Guía de los teléfonos IP 7906G y 7911G de Cisco Unified para Cisco Unified Communications Manager 8.0

Tareas telefónicas comunes

Definición de las teclas programadas

Iconos de la pantalla del teléfono

Iconos de botones

Definición de las teclas programadas

Actual.	Actualizar contenido.
Aparcar	Almacenar una llamada con Ap. llam.
Borrar	Eliminar las entradas o las configuraciones.
Borrar	Restaurar la configuración predeterminada.
Buscar	Buscar un listado de directorios.
Cancel.	Cancelar una acción o salir de una pantalla sin aplicar cambios.
CaptGr	Contestar una llamada que está sonando en otro grupo o en otra línea.
CaptOtr	Contestar una llamada que está sonando en un grupo asociado.
Captur.	Contestar una llamada que está sonando en otro teléfono de su grupo.
Cerrar	Cerrar la ventana actual.
Confr.	Crear una conferencia.
Contes.	Contestar una llamada.
Desviar	Enviar una llamada o redirigirla a un sistema de mensajes de voz.
DsvInc	Activar o cancelar el desvío de llamadas.
EditNúm	Editar un número de un registro de llamadas.
Eliminar	Eliminar caracteres a la derecha del cursor cuando utilice EditNúm.
EliUltLI	Retirar a la última persona que se ha agregado a la conferencia.
FinLlam.	Desconectar la llamada en curso.
GEDes	Desactivar Grupo de escucha
GEscucha	Hablar utilizando el auricular y escuchar por el altavoz (Grupo de escucha).

IntruCf	Conectarse a una llamada en una línea compartida y establecer una conferencia.
Intrus.	Conectarse a una llamada en una línea compartida.
ListCnf	Ver los participantes de la conferencia.
MarcAbr	Marcar utilizando un número del índice de marcación rápida.
Marcar más	Marcar un número de teléfono. Mostrar teclas programadas adicionales.
MeetMe	Establecer una conferencia Meet-Me.
ModoVid (sólo SCCP)	Seleccionar un modo de visualización de vídeo.
MonDes	Desactivar la función Monitor.
Monitor	Escuchar una llamada por el altavoz.
Msjes	Acceder al sistema de correo de voz.
NoMlsta	Activar o desactivar No molestar (NoMlsta).
NvaLlam	Realizar una llamada nueva.
QRT	Enviar problemas de llamada al administrador del sistema.
Quitar	Eliminar a un participante de una conferencia.
Rellam.	Volver a marcar el último número marcado.
RetroLla	Recibir avisos cuando una extensión ocupada esté disponible.
Salir	Volver a la pantalla anterior.
Trnsf.	Transferir una llamada.
<<	Eliminar caracteres introducidos.
>>	Pasar de un carácter introducido a otro.

Iconos de la pantalla del teléfono

Estado de línea y de llamada	
	Desvío de llamadas activado
	Llamada en espera; llamada remota en espera
	Llamada conectada
	Descolgado
	Colgado
	Llamada entrante
	Línea compartida en uso
	Llamada autenticada
	Llamada cifrada
Otras funciones	
	Marcación rápida configurada
	Mensaje en espera
	Opción seleccionada
	Función activada
	Entrada de URL en registro de llamadas preparada para editarse (sólo SIP)

Modo de sonido o vídeo	
	Auricular en uso
	Altavoz en uso (monitor conectado)
	Vídeo activado (teléfono IP 7911G de Cisco Unified sólo con SCCP)

Iconos de botones

	Volumen
	Navegación
	Espera
	Menú de aplicaciones